

DRモードにシンプレックスを設定する方法

対象機種：ID-80, ID-880, IC-9100

この3機種は、DRモード用のレピータリストに標準の方法ではシンプレックスの設定ができませんが、**裏技**を使うことにより設定することができます。他の機種(ID-31, ID-51, IC-7100)は標準で設定可能です。

裏技は> オフセット周波数を 0 (0.000000) にするだけ！

ID-80
ID-880

id-80.icf - CS-80/880

ファイル(F) 表示(V) COMポート(P) クローン(C) モデル(M) オプション(O) ヘルプ(H)

ID-80

- メモリーチャンネル
- コールチャンネル
- TV CH
- プログラムスキャンリンク
- DTMFメモリー
- GPSメモリー
- メッセージ
- レピータリスト

グループ 1 (残り 118 CH)

No.	レピータネーム	コールサイン(半角英数字)		周波数	DUP	オフセット 周波数	RPT1 USE
		レピータ コールサイン	ゲートウェイ コールサイン				
0	DV MAIN	CALLSIGN		433.300000	-DUP	0.000000	Yes
1	438.01DV	CALLSIGN		438.010000	-DUP	0.000000	Yes
2	HAMACH43	JP1YIU	JP1YIU G	434.400000	+DUP	5.000000	Yes
3	HAMACH12	JP1YIU B	JP1YIU G		-DUP	20.000000	No
4	NIHONBA4	JR1VM	JR1VM G	434.100000	+DUP	5.000000	Yes

(初期値のまま) (+, -どちらでもOK) (RPT1USEは YES)

IC-9100

ic-9100.icf - CS-9100

ファイル(F) 表示(V) COMポート(P) クローン(C) オプション(O) ヘルプ(H)

IC-9100

- HF/50M
- 144M
- 430M
- 1200M
- サテライト
- DRモード
- デジタル
- レピータリスト
 - グループ1
 - グループ2

グループ 1 (残り 320 CH)

No.	レピータネーム	コールサイン(半角英数字)		周波数	DUP	オフセット 周波数	RPT1 USE
		レピータ コールサイン	ゲートウェイ コールサイン				
0	DV MAIN	CALLSIGN		433.300000	-DUP	0.000000	Yes
1	438.01DV	CALLSIGN		438.010000	-DUP	0.000000	Yes
2	ハマチウ 43	JP1YIU	JP1YIU G	434.400000	+DUP	5.000000	Yes
3	ハマチウ 12	JP1YIU B	JP1YIU G	1291.690000	-DUP	20.000000	Yes
4	ニホンバシ 43	JR1VM	JR1VM G	434.100000	+DUP	5.000000	Yes
5	アキハバラ 43	JP1YLA	JP1YLA G	434.320000	+DUP	5.000000	Yes
6	トヨタウ 43	JP1YIK	JP1YIK G	439.070000	-DUP	5.000000	Yes