

DVモード運用時の自局コールサインの設定と登録時の注意

■コールサインの設定は、**必ず左詰め**

■1桁目～7桁目は、コールサイン

■8桁目は、G, I, S以外の**無線機名(識別)**

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

NG

- MY: J R 1 U T I / 1 ⇒ / 1は NG
- MY: J R 1 U T I ⇒ 間にブランクがあり NG
- MY: J R 1 U T I ⇒ 1桁目がブランクで NG
- MY: J R 1 U T I ⇒ 右詰は NG

OK

- MY: J R 1 U T I ⇒ Eが無線機名(識別)

※TO(UR), R1, R2に設定する場合も同様に設定します。

【参考】CS(コールサインセット)表示にすると確認できます。

- TO(UR)にレピータのコールサインを設定する時は1桁目を必ず / にする。
- レピータ以外のコールサインはTO(UR)に / を付けない。

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

TO(UR): / J P 8 Y D Z B ← Bは「札幌1200」の識別

R1: J P 1 Y L Q A ← Aは「さいたま南430」の識別

R2: J P 1 Y L Q G ← Gは「ゲート越え」の識別

MY: J R 1 U T I

・2文字コールサインの場合

TO(UR): / J R 1 W N A ← Aは「巣鴨430」の識別

■JARLの管理サーバーに登録した例

コールサイン	無線機名	機器URL
JR1UTI	なし	DV-1.jr1uti.d-star.info
JR1UTI	D	DPRS.jr1uti.d-star.info
JR1UTI	E	DV-DD.jr1uti.d-star.info
JR1UTI	F	DV-2.jr1uti.d-star.info

無線機名は
コールサインの
識別のことです

重要 無線機が何台あっても、台数分を登録する必要はありません。無線機名は無線機(機種)を識別しているわけではなく、コールサインの識別のため1つ(一行)のみ登録しておけばOKです。

■登録した**コールサイン**と**無線機名**を無線機の MY に設定する。

桁→ 1 2 3 4 5 6 7 8

① MY: J R 1 U T I ← 無線機名(識別)「なし」

重要: 上の①と下の②は違うコールサインとして認識される(管理サーバーに違う局と判断される)

② MY: J R 1 U T I E ← 無線機名(識別)「E」

無線機に設定するコールサインは

① は JR1UTI ② は JR1UTI E になります。

レピータにアクセスする場合は、①と②は違った局としてコントロール(認識)されるので、慣れるまでは無線機を複数台持っても、無線機名を「なし」にしておいたほうがわかりやすい。