

D-STAR機の機種別メモリー機能表

2012/04/27作成

2014/11/10更新

	DRモード				DVモードで使用可能メモリー								コールサイン登録					クローニング	
	登録可能 レピータ 局数	グル ープ	レピータネーム		基本メモリー数		メモリーネーム		バンクチャンネル		バンクネーム		レピータ				相手 手先 登録 可能 数 (UR)	加 ー ン グ (設定) ソフト	接続に必要なケーブル
			文字 数	文字種		最大	文字 数	文字種	バン ク 数	1バンク あたり 最大登録 可能数	文字 数	文字種	使用 レピータ (R1, R2) 登録	登 録 可 能 数	相手先 レピータ (UR) 登録	登 録 可 能 数			
IC-9100	500	10	9	英数, かな 記号 (半角)	バンド単位 HF/50, 144 430, 1200 各99	495	9	英数, かな 記号 (半角)	×	×	×	×	—	—	—	—	99	CS-9100	市販のA/BタイプUSBケーブル ケーブルは短いもの(1m~1.5m位)
IC-7100	900	25	ID-31と同じ		バンク単位 A~E 各99	495	ID-31と同じ		5 (A~E)	99	×	×	—	—	—	—	200	CS-7100	付属のA/miniBタイプUSBケーブル SDカードで設定可
ID-5100	1200	30	ID-31と同じ			1000	ID-31と同じ						—	—	—	—	200	CS-5100	OPC-2350LU, OPC-2218LU OPC-1529, OPC-478UC SD カードで設定可
ID-51PLUS	750	30	ID-31と同じ			500	ID-31と同じ						—	—	—	—	200	CS-51PLUS	ID-31と同じ
ID-51	750	25	ID-31と同じ			500	ID-31と同じ						—	—	—	—	200	CS-51	ID-31と同じ
ID-31	700	20	16	英数, かな 記号 (半角)		500	16	英数, かな 記号 (半角)	26 (A~Z)	100 (注1)	16	英数, かな 記号 (半角)	—	—	—	—	200	CS-31	OPC-2350LU, OPC-2218LU OPC-1529 【※】 加工すれば使用可 Micro SD カードで設定可
			8	英数, かな 漢字, 記号 (全角)			8	英数, かな 漢字, 記号 (全角)			8	英数, かな 漢字, 記号 (全角)							
ID-880 ID-80	300	10	8	英数, 記号 (半角) (大文字)		1000	8	英数, 記号 (半角) (大文字)	26 (A~Z)	100 (注1)	6	英数, 記号 (半角) (大文字)	—	—	—	—	60	CS-80/880	OPC-2350LU, OPC-2218LU OPC-1529 OPC-478, OPC-478U, OPC-478UC
ID-800	×	×	×	×		500	6	英数, 記号 (半角) (大文字)	10 (A~J)	500 (注1)	×	×	必要	54 (注2)	必要	合計 99	CS-D800	OPC-478, OPC-478U, OPC-478UC	
IC-2820G	×	×	×	×		500	ID-91と同じ						不要	60	不要	合計 60	CS-2820	OPC-2350LU, OPC-2218LU OPC-1529 OPC-478, OPC-478U, OPC-478UC	
ID-92	×	×	×	×		400	ID-91と同じ						ID-91と同じ				RS-92	RS-92付属品 (OPC-1799)	
ID-91	×	×	×	×		400	8	英数, かな 記号 (半角)	26 (A~Z)	100 (注1)	8	英数, かな 記号 (半角)	不要	60	不要	60	60	RS-91	RS-91付属品 (OPC-1529) OPC-2350LU, OPC-2218LU

(注1) バンクへの登録合計は基本メモリーの最大数以内

(注2) ゲート設定をする場合は、最大27

【※】 OPC-1529をID-31, ID-51で使用する場合

プラグのカバーを2mm位削る(切る)と使用可

